



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu/SP – Telefone: 3602-1803

www.jau.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as tomadas e luminárias deverão ser interligadas por 3 cabos (fase, neutro e terra) e todos os interruptores deverão ser interligados por 2 cabos (fase e retorno).

As luminárias serão do tipo plafon plástico de sobrepor com soquete E-27 com uma lâmpada de led de 13,5w.

Todos os eletrodutos e caixas de passagens deverão ser embutidos na parede.

1 - SALA DE ESPERA

Serão retiradas duas tomadas (bebedouro e televisão) da parede entre as salas de espera.

A tomada do bebedouro será deslocada na parede do lavatório feminino.

A tomada da TV deverá ser instalada acima da porta de entrada.

Todas as tomadas devem ser instaladas com uma nova caixa de passagem 4x2, eletroduto 3/4" de PVC flexível e cabos de cobre de 2,5mm²; e deverão ser conectadas no mesmo circuito da qual foi retirada (ver projeto).

A tomada e o espelho do bebedouro deverão ser reaproveitados e a tomada da TV será nova (tomada e espelho).

O cabo coaxial da antena da TV deverá ser conectado com o cabo existente e descer por eletroduto 3/4" de PVC flexível independente, na mesma caixa de passagem que a tomada elétrica.

A luminária deverá ser realocada para o centro do cômodo.

Uma nova luminária deverá ser instalada centralizada em frente à porta do sanitário feminino.

Uma nova caixa de passagem para interruptor deverá ser instalada perto da porta de entrada externamente ao lavatório, com um eletroduto seguindo até a luminária para passagem dos cabos.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu/SP – Telefone: 3602-1803

www.jau.sp.gov.br

A caixa de passagem será 4x2, eletroduto 3/4" de PVC flexível e cabos de cobre de 2,5mm²; e deverá ser conectado no mesmo circuito da sala de espera (ver projeto).

2 - LAVATÓRIO FEMININO

Deverão ser instalados interruptor, luminária e lâmpada novos lavatório feminino.

Uma nova caixa de passagem para interruptor deverá ser instalada perto da porta de entrada do lavatório, com um eletroduto seguindo até a luminária para passagem dos cabos.

A caixa de passagem será 4x2, eletroduto 3/4" de PVC flexível e cabos de cobre de 2,5mm²; e deverá ser conectado no mesmo circuito da sala de espera (ver projeto).

Um exaustor de 20w deverá ser instalado no teto com acionamento pelo interruptor da luminária.

3 - LAVATÓRIO MASCULINO

Deverão ser retirados os interruptores do lavatório masculino.

Uma nova caixa de passagem para interruptor deverá ser instalada perto da porta de entrada, interna ao lavatório, com um eletroduto seguindo até a luminária para passagem dos cabos.

No hall do lavatório deverão ser instaladas 2 luminárias centralizadas interligadas.

Uma nova caixa de passagem para interruptor deverá ser instalada perto da entrada do hall do lado esquerdo, com um eletroduto seguindo até a luminária para passagem dos cabos.

As caixas de passagem serão 4x2, eletroduto 3/4" de PVC flexível e cabos de cobre de 2,5mm²; e deverá ser conectado no mesmo circuito existente (ver projeto).

Jahu, 09 de fevereiro de 2022

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista



" JAHU CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO "

" RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL "

